



Caractéristiques Ledvance Spot LED  
Sur Rail 3 Phases Spot Noir 30W  
4000lm - 930 Blanc Chaud | Meilleur  
Rendu Des Couleurs

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Réf.                         | 256520  |
| EAN                          | 4099854616464                                       |
| Marque                       | Ledvance  |
| Nom du fabricant             | TRACKLIGHT SPOT XR HIGH EFFICIENCY 30W 930 24DEG BK |
| Garantie Totale              | 5 ans   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000   |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Lumen per watt                    | 133              |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 24               |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Eclairage de Secours              | Non              |
| Facteur de puissance              | >0.90            |

## Informations de l'appareil

---

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Montage                       | Rail       |
| Inclinable                    | Non        |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40 |
| Indice de Protection          | IP20       |
| Protection Impacts            | IK02       |
| Logement                      | Aluminium  |
| Couleur du Luminaire          | Noir       |

## Dimensions

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 150 |
| Largeur (mm)  | 80  |
| Hauteur (mm)  | 240 |
| Diamètre (mm) | 80  |

## Informations du capteur

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|